

Videosignalverarbeitung und -übertragung

www.video-technik.ch

Systembedienpult mit RS-485 - BUS

Art. Nr. 14381

Version Multiprotokoll

Das formschöne, in der Anordnung übersichtliche, mit einem 3-achsialen Joystick ausgerüstete Systembedienpult erfüllt alle Ansprüche an ein professionelles Managemntkonzept einer Industrievideoanlage. Das Systembedienpult kann bis zu 1024 Adressen über die RS485-Schnittstellen verwalten. Bis zu 255 Bedienpulte bzw. Ausgangsmonitore können unabhängig voneinander über die Datenleitung kommunizieren. Das Systembedienpult erlaubt nicht nur die Bedienung, sondern auch die individuelle Programmierung aller Systemkomponenten. Hierzu gehören Kameras mit und ohne S/N-Kopf, Domekameras mit und ohne Preset-Funktion, digitale Videorecorder, Kreuzschienen und Multiplexer. Eine zusätzliche Anbindung an das Internet mit einer entsprechenden PC-Software ist vorgesehen.

Bedienelemente



- ① 4-stellige Anzeige zum Dialog mit den jeweils angesteuerten Geräten (Speed-Dome, Kamera, Monitor, DVR, drahtlose Alarmsteuerung)
- ② Funktionstasten für Kamera, Multiplexer, DVR und Kreuzschienen
- ③ Objektivsteuerung (Zoom, Fokus, Blendensteuerung)
- ④ Auswahltasten für Kameras, Monitore und Alarmer
- ⑤ Joystick (3 achsial)
- ⑥ Programmiermenü

VDE CE EMC

Technische Daten

Schnittstelle

Integrierte Protokolle: Kamera

Digitale Recorder
Multiplexer
Kreuzschiene
S/N-Kopf Drahtlose

Alarmsteuerung

Anzeige

Steuerung der Dome

Tastatur

Alarminblendung / 2 Weiterleitungen

Programmierung

MTBF

Betriebstemperatur

Luftfeuchtigkeit

Schutzart / -klasse nach VDE

RS-485 Anschluß

Betriebsspannung / Leistung

Abmessungen (BxTxH)

Gewicht

Farbe

Mitgeliefertes Zubehör

Kompatible VC Artikel: Kamera

Digitale Recorder
Multiplexer
Kreuzschiene
S/N-Kopf

Drahtlose Alarmsteuerung

RS-485 Schnittstelle

VC, Pelco, Panasonic, Samsung und DSCP

VC und DSCP

VC und DSCP

VC

VC, Pelco, Panasonic, Samsung und DSCP

Programmierung der drahtlosen Alarmempfänger

LCD mit Hintergrundbeleuchtung

3-achsialer Joystick, Tasten

Nicht leitende Kunststofftaste VR

LCD über RS-485

Kameras, Kreuzschienen, Multiplexer, DVR und Alarmverwaltung

80.000 Stunden

0° C - 50° C

Bis 95% (ohne Kondensation)

I P-40 / Kl.II

RJ45 / Schraubklemmen

12V DC / 5 W

355mm x 209mm x 109mm

2,5 kg

Silber / Schwarz

Anschlußbox mit Netzteil 230V AC

3m Verbindungskabel mit RJ45 Steckern

14208, 14223, 13815, 13825, 14202, 14212, 14200, 14214,

14235, 14216, 14217, 14218, 14219, 14245

13155, 13160, 13165, 13170, 13173, 13186

20147-Z, 20235-Z

14306, 14362, 14310

14380, 14385, 20624-PP, 20602

14350, 14355, 14358

Anschlüsse:

RS-485 Schraubklemmen / RJ45

230VAC Netzstecker

