

### 3. SETUP- Einrichten *ArchivCam / MotionCam*

Mit Internet Browser durchführen <http://xxxxxxx> Seitenaufruf

**Vor dem Start des Programms muss noch das Setup gestartet werden!**

Starten Sie den Internet Explorer und geben Sie ein:

[www.domainname.ch/archiv/setup.php](http://www.domainname.ch/archiv/setup.php) (nur Muster)

[www.domainname.ch](http://www.domainname.ch) = Ihr Homepage Name

/archiv = z.B. der Ordnername auf dem FTP-Server

/setup.php = ruft das Setup-Programm auf

Beispiel: [www.domainname.ch/archiv/setup.ch](http://www.domainname.ch/archiv/setup.ch)

#### Setup Konfiguration *ArchivCam* nur Beispiel

**Konfiguration**

Bezeichnung / Standort:

Pfad Archivbilder:

Start Tagesfilm:  gültige Eingabe: 00 - 23

Kamera-Typ:

Bildformat:

Randeinstellung:  0 = ohne Rand, optimal = Rand 2

Randabstand oben in Pixel:  Randabstand links:

Map-Koordinaten 1:

Map-Koordinaten 2:

Zoom:  Werte zwischen 1 und 18 möglich, ideal 15

Mobile Weiche:

Ersatzbild:

- Standort
- ../ordner/bilder/ ist zwingend
- Start des Tagesfilm 00=immer 24 Std.
- Kameramodell auswählen
- Auflösung 640x480 ist Standard
- Umrandungs Linie
- Abstand vom linken- und oberen Rand
- Google Map für Standort (extra Anleitung)
- Zoom Vergrößerung der Map-Karte
- Mobile Weiche und Ersatzbild-Beschrieb weiter unten

#### Setup Konfiguration *MotionCam* nur Beispiel

**Konfiguration**

Bezeichnung / Standort:

Pfad Archivbilder und Livebild:

Bilder anzahl Tage zurück: \*  **aktuelle Eingabe = 7 Tage \***

Intervall-Bilder unter 1 Min.:  **Die Kamera sendet alle 05 Sec. ein Bild \*\***

Start Tagesfilm:  gültige Eingabe: 00 - 23

Kamera-Typ:

Bildformat:

Randeinstellung:  0 = ohne Rand, optimal = Rand 2

Randabstand oben in Pixel:  Randabstand links:

Map-Koordinaten 1:

Map-Koordinaten 2:

Zoom:  Werte zwischen 1 und 18 möglich, ideal 15

Mobile Weiche:

Ersatzbild:

- Wie oben beschrieben
- Wie oben beschrieben
- 7 Tage
- 1 Tage
- 2 Tage
- 3 Tage
- 4 Tage
- 5 Tage
- 6 Tage
- max. 7 Tage, automatische Löschung
- Wie oben beschrieben
- Wenn Bildintervall grösser als 1 Min.> ist die Anzeige wirkungslos, da in der Kamera die Zeit eingestellt wird
- Bilder, welche älter sind als im Setup gewählte Tage (z.B. 7 Tage), werden auf dem Server jeweils beim Aufruf des Programms, unwiderruflich gelöscht!!

## Das sollten Sie beachten:

**Pfad Archiv- und Livebild:** Der Pfad muss mit `./` beginnen und mit `/` enden! ← **Wichtig**  
Beispiel: `./archiv/bilder/`

**Bilder Anzahl Tage zurück\*:** Hier wird angegeben, wie lange zurück die Bilder auf dem Server verbleiben sollen. **Ältere Bilder werden auf dem Server unwiderruflich gelöscht**  
Der aktuelle Eintrag ist rechts vom Feld ersichtlich  
nur bei *MotionCam*

**Intervall-Bilder unter 1 Min.:** Hier wird angegeben, in welchem Intervall die Kamera Bilder zum Server sendet. Dieser Eintrag hat keinen Einfluss auf die Kamerakonfiguration, muss jedoch mit dieser identisch sein! Der aktuelle Eintrag ist rechts vom Feld ist rechts vom Feld ersichtlich.  
nur bei *MotionCam*

**Start Tagesfilm:** Hier kann bestimmt werden, wann der Tagesfilm starten soll.

**Kamera Zeitstempel:** Hier ist es möglich, Kameras mit unterschiedlichen Zeitstempel zu konfigurieren. Zurzeit sind Zeitstempel für die Kameras **Robotix, Sony, Vivotek, Surveon, Qihan** Verfügbar (wird laufend erweitert)

Robotix und Sony	=	jjmddHHiiss.jpg
Vivotek	=	jjjjmdd_HHiiss.jpg
Surveon	=	snapshot_00_ jjjjmddHHiiss.jpg
Qihan	=	jjjj-mm-dd-HHiiss.jpg

Die Installation muss für jede Kamera durchgeführt werden. z.B. `/archiv/./` `/archiv1/./` etc. Die Benennung der Verzeichnisse ist nicht vorgegeben, muss jedoch mit der Kamera-Konfiguration übereinstimmen.  
Das Setup kann zu jeder Zeit angepasst werden z.B. bei Standortwechsel der Kamera, oder Tippfehler etc.  
Nach dem Setup kann das Programm mit [www.domainname.ch/archiv](http://www.domainname.ch/archiv) (nur Muster) gestartet werden, oder in eine Webseite eingebunden werden.

**Achtung:** Um die Daten vor Manipulation der Internet-Besucher zu schützen, sollten Sie **erst wenn alles einwandfrei funktioniert**. (erst nach der Durchführung des letzten Arbeitsgang "Setup") die öffentlich aufrufbare Datei „**setup.php**“ auf dem FTP-Server schützen!

z.B. setzen Sie vor oder nach **setup.php** z.B. **stop-setup.php** oder **setup-s.php** usw.  
Somit kann über das Internet **nicht** auf die Datei **setup.php** zugegriffen werden.



### Mobiler Zugang: (Mobile Weiche)

Es ist möglich mit einem Internettauglichen mobilen Gerät (Smartphone, Tablets etc.) auf den URL zu zugreifen. Wenn im **Setup.php** die mobile Weiche auf „**ja**“ gesetzt ist, verzweigt beim Aufruf des entsprechenden URLs das Programm auf eine speziell, für mobile Geräte, angepasste Seite.

Es wird das Livebild angezeigt und kann zum Map-Standort gewechselt werden. Es kann aber auch zur normalen Webseite gewechselt werden.

**Achtung:** Bei den iPhones ist es zur Zeit nicht möglich die Zeitraffer zu starten, da Apple (iOS) leider die Flash-Filme von Adobe nicht unterstützt!

## Mobiler Zugang: (Mobile Weiche)



## Ersatz-Bild ja / nein



Bei der Einstellung „Ja“ erscheint ein Hinweis, dass im Moment keine Bilder übertragen werden.

Bei der Einstellung „NEIN“ wird das letzte Kamerabild innerhalb eines Monats gezeigt.

Im **ArchivCam** und **MotionCam** sind im erworbenen Programm nachfolgende Anleitungen enthalten:  
1. Mobotix-Kamera einrichten / 2. FTP-Server-Einstellung / 3. Setup einrichten / 4. Lizenzvertrag / 5. GOOGLE-MAP Anleitung  
6. Anleitung-Logo einsetzen

## Somit ist der 3. Teil „SETUP“ abgeschlossen. Gratulation, Sie haben es geschafft

Besten Dank für das Vertrauen

**Achtung:** Bei Veränderungen des Original-Programms, erlischt die Garantie sowie der Support

03.13 / V13.3a